

D+D Electronics

DD 1200

MODULADOR DIGITAL COFDM/QAM HD CON LOOP HDMI



- Resolución hasta 1080p
- Indicación fuente HDMI activa
- LOOP HDMI IN / OUT
- Excelente calidad de modulación MER ≥ 33 dB
- Menú rápido. Ajuste fácil mediante botones del canal, atenuación y programación ID
- Programación avanzada fácil mediante programa PC, MD HD SOFT

REFERENCIA		DD 1200
Entrada		HDMI
Salida		LOOP HDMI
VÍDEO		
Resolución de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compresión de vídeo		H.264
Vídeo rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compresión de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULACIÓN COFDM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 – 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5..12 – 21..69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	≥33
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
MODULACIÓN QAM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 – 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5..12 – 21..69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	>40
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QAM 16, 32, 64, 128, 256
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
Symbol rate	kbps	Hasta 7000
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	+5
Consumo de potencia	W	<10
Tamaño	mm	150 x 99 x 34
Peso	g	215